



Generador Yamaha EF1000iS

Especificaciones técnicas

Motor

Marca:	YAMAHA
Modelo:	MZ50
Tipo:	4T OHV
Potencia Máxima:	2 HP
Combustible:	Gasolina
Consumo Combustible:	0.58 l/h
Sistema de arranque:	Manual
Lubricante:	Supermoto 4T SAE 20 W 50

Generador

Marca:	YAMAHA
Voltaje:	120 VAC / 12 VDC
Potencia Max:	1000 W
Potencia Nom:	900 W
Corriente Nom:	7.5 A
Sis. Reg. Voltaje:	Inversor
Tipo:	Inversor

General

Dimensiones (LxAnxAI):	45 x 24 x 38 cm
Peso Total:	12.7 Kg
Capacidad Tanque:	0,66 gal / 2,5 l
Autonomía:	4.3 h
Nivel de ruido:	60.5 dB (A) / 7 m

Descripción

Generador portátil de 1000 Watts súper silenciosa, de diseño compacto y tecnología INVERSOR capaz de entregar una calidad de onda casi perfecta. Ideal para conexión de equipos electrónicos como sistemas de telecomunicaciones, computadores, entre otros. Además para aplicaciones de uso residencial y equipos industriales de baja potencia.



Beneficios

- Tablero de control en una sola superficie lo que facilita su uso.
- Toma de combustible amplia lo que facilita el proceso de llenado.
- Mayor economía de combustible, ya que puede funcionar continuamente 12 horas a ¼ de la carga.
- Diseño súper silencioso lo que la hace amigable con el medio ambiente.
- Diseño ergonómico lo que facilita su transporte.



Eduardoño S.A. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo a cambios en la tecnología utilizada. El uso de dicha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la verificación del producto.